

## Mojo115 + Mojo115 XL

Der Mojo 115 bildet die **Basis für unsere Schallzeilensysteme**. Seinem Namen entsprechend gibt er dem Gesamtsound „Raum“, er schafft den absolut notwendigen Übergang zwischen den Topteilen und den Subbässen – dieser „Grundtonbereich“ wird bei vielen Tonanlagen leider oft vernachlässigt, dabei sind gerade diese Frequenzen unabdingbar und wichtig für einen „lebendigen“ Gesamtsound.

Der hier verbaute Speaker kann eine **sehr große Bandbreite** hervorragend übertragen, dadurch ist er für kleine Anwendungen zusammen mit einer Schallzeile als Bass bereits ausreichend.

Durch die **im Gehäuse integrierten Camlock-Anschlüsse** können mit wenigen Handgriffen beide Schallzeilen-Systeme montiert werden. Der Mojo 115 ist entweder mit Edelstahlfront oder einer neutralen schwarzen Front aus Schaumstoff ausgestattet.

Die spezielle ergonomische Griff-Form ermöglicht ein optimales Handling, es gibt auch optionale Rollbretter um mehrere Mojos gestapelt zu transportieren.

Die **XL-Version** bringt die doppelte Leistung und hat bei der gleichen moderaten Größe mehr Basswirkung. Er kann gemeinsam mit dem Mojo 115 betrieben werden und erweitert den Sound nach unten hin.



### TECHNISCHE DATEN Mojo115:

speaker	15" ND-Speaker
powerhandling	700 W; Peak 1.400 W
impedance nominal	8 Ohm
SPL 1m	105 dB, max. 131 dB
usable range	60 Hz – 400 Hz
coverage	180°
size	45,5 cm (B) x 53 cm (H) x 53 cm (T)
weight	29,5 kg
connectors	2x 8-pin Neutrik Speakon

### Mojo115 XL:

speaker	15" ND-Speaker
powerhandling	1.400 W; Peak 2.800 W
impedance nominal	8 Ohm
SPL 1m	105 dB, max. 131 dB
usable range	40 Hz – 200 Hz
coverage	180°
size	45,5 cm (B) x 53 cm (H) x 53 cm (T)
weight	30,5 kg
connectors	2x 8-pin Neutrik Speakon